Xacti LIVE (CX-WL100/W) 準備·初期設定 編

本書では、遠隔支援をする際に必要な 準備・初期設定を説明します。



1. まずはじめに

Xacti LIVEに含まれる XBP(Xacti Booster Package)とは スムーズな遠隔支援に不可欠な各種機能が揃ったアプリケーションサービス 詳細:<u>https://xacti-co.com/solution/xacti-booster-package/</u>



XBP(Xacti Booster Package)を使用する前に

Xacti LIVEにはXBPが含まれていますが、XBP契約者アカウント登録完了するまでは、 XBPを使用開始することができません。XBPの機能を使用するために、次ページ以降に 記載の内容に従って、XBP初期設定を行ってください。



2. XBP契約者アカウント登録



①Xacti LIVE カメラが入った箱に同梱している QRコード を読み取り、
 申込フォームを開く (or URLを入力する)

②申込フォームに契約者登録情報を入力する

※契約者アカウントとは、契約情報やすべての映像を見ることが出来るなどのXBPに関連する権限を すべて持ったアカウントとなります。管理者・監督者などが契約者となることを推奨します。





スマホでもPCでもOK!

XBP契約者 アカウント登録

2. XBP契約者アカウント登録

③入力したメールに届く [アカウント登録通知メール] に従い XBP Manager にログインし、初期パスワードを変更する



※画像はテスト中のものであり、実際のメールとは若干異なります。



XBP契約者 アカウント登録

3. ユーザー登録

準備 フーザー登録

契約者(管理者)アカウントで契約者以外のXBPを使用するユーザー※を登録する ※ユーザーとは、リアルタイム映像配信・閲覧機能の中で、映像を配信する側のユーザー・閲覧する側のユーザー・映像を専用サーバーに アップロードするユーザーなど、XBP機能を使用するすべてのユーザーを指します。権限設定を使用してユーザーごとに使用できる 機能を制限することができます。

①左のメニューを展開させ、 [ユーザー管理] の [ユーザーリスト] を選択



※[ユーザーリスト] が表示されていない時は、メニュー部を上下にスクロールしてください。 また、[ユーザー管理] をクリックする毎に、[ユーザーリスト] の表示/非表示が切り替わります。

②[ユーザーリスト] の画面で [ユーザー追加] を選択

■ XBP MANAGER マーケティング	•		【マーケティング1 契約者】 デーク利用 <u>類</u> 3/ 455008 ①
カメラリスト	ユーザーリスト		
▲ ユーザー管理	 全て () 無効 () 有効 	ユーザーロール 全て ブリーワード	
ユーザーリスト			
▲ 企業アカウント管理			ユーザー追加





準備 ユーザー登録

カメラ登組

③基本情報を入力(+権限を選択)し、保存



※追加したユーザーの基本情報や権限は [ユーザーリスト] の各ユーザーの右側にある「詳細」より画面移動し、「編集」にて編集可能です。 ※同じメールアドレスで複数のユーザーを作成することはできません。



権限

<u>データアップロード</u> 権限

閲覧・編集・ダウンロードすることができる権限

3. ユーザー登録 <権限>

XBPの[映像のサーバー保存機能*]において、スマホアプリ [XactiViewerPro(スマホ側)]から専用サーバーに映像をアップ ロードすることができる権限

入力する項目 [権限] は下記を参考に設定する

XBPの[映像のサーバー保存機能*]において、専用サーバーに アップロードされた映像を [XBP Manager (PC側)] から

| データの閲覧/編集/ダウンロード

協力会社や外部業者なども一緒に本システムを利用する際、撮影データを見られたり、 故意に撮影データを削除またはダウンロードされたくない場合は、本権限をOFFにしてください。



XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能]において、現場から映像を 配信すること(スマホ側)、現場からの映像を閲覧すること(PC側) のどちらもできる権限

権限 遠隔支援(スマホ)

XBPの[リアルタイム映像配信・閲覧機能]において、スマホアプリ [XactiViewerPro(スマホ側)]を使って現場から映像を配信すること ができる権限

※専用サーバーのご利用には「サーバー保存」のオプション契約が必要です。「LIVE & VOD」は遠隔支援では使用しません。



必ず1つ以上の権限をユーザーに付与してください

準備 コーザー登録











入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

●:制限なしに与えられる権限			ユーザーロール		
▲:契約者、a 与えらえる	▲:契約者、または、管理者に権限付与された時のみに 与えらえる権限			管理者	スタッフ
	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加	•	•	_
管理権限	カメラ管理	カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加	•	•	_
	企業アカウント管理 企業情報の閲覧・編集		•	•	_
	マイテト	データ閲覧・編集・ダウンロード	•	•	
₩☆☆↓毎R日		データアップロード	•	•	
178 HG1 EPIX	遠隔支援	遠隔支援(PC+スマホ) (リアルタイム映像配信・閲覧)	•	•	
		遠隔支援(スマホ) (リアルタイム映像配信)		•	

※付与される権限(使用できる機能)は、プランにより異なります。 ※本内容は、<u>グルーピング機能を使用しない場合のユーザーロールです</u>。

グルーピング機能を使用する場合は、詳細マニュアル「グルーピング機能編」をご覧ください。

準備 フーザー登録

4. カメラ登録

契約者(管理者)アカウントでXBPで使用するカメラ※を登録する ※カメラとは、ザクティ製のカメラを指します。現在の対応機種はCX-WEシリーズ・CX-WLシリーズのみです。

①左のメニューを展開させ、 [カメラ管理]の [カメラリスト]を選択



※[カメラリスト] が表示されていない時は、メニュー部を上下にスクロールしてください。 また、[カメラ管理] をクリックする毎に、[カメラリスト] の表示/非表示が切り替わります。

②[カメラリスト] の画面で [カメラ追加] を選択

≡ 📰 XBP MANAGER	マーケティング	•		【マーケティング1 契約者】 データ利用版」 1/45508 0
管理 · 設定		カメラリスト		
▲ カメラ管理		アイテム管理プラン	×	
カメラリスト				
▲ ユーザー管理				カメラ追加
ユーザーリスト				
▲ 企業アカウント管理				





③カメラシリアルを入力+アイテム管理プランを選択し、保存



※追加したカメラ情報は [カメラリスト] の各カメラの右側にある「詳細」より画面移動し、「編集」にて編集可能です。 ※カメラ情報の削除、および、カメラシリアルの変更は、一度も機能を利用していない場合のみ可能です。

初期設定はここで完了となります。録画や遠隔支援(リアルタイム映像配信・閲覧)の方法は、 詳細マニュアル「リアルタイム映像配信(スマホ側)編」、「リアルタイム映像閲覧(PC側)編」をご覧ください。





(必要な方のみ)二段階認証を設定

※二段階認証とは、不正ログインへの対策として2回の認証を行うことで本人確認を行い、セキュリティの強化を図る 認証方法です。

①左のメニューを展開させ、 [企業アカウント管理] の [企業アカウント設定] を選択し、[ログイン詳細設定] を変更

			注意: 契約者と管理者のみユーザー追加が可能です。 スタッフは [企業アカウント管理] が表示されません。	
	<i>`</i> .∕.∕		【マーケティング1】契約者】	
▲ カメラ管理	企業アカウント設定		<u>データ料開業</u> 3/45000 (保存で)	
カメラリスト ▲ ユーザー管理	# 436	企業アカウント名 マーケティング	ログイン詳細設定 ③ 通常ログイン (N=11781/27/177-1570/27)	
ユーザーリスト	管理用企業コード XAC-Cloud-22-XXS6	担当者	 S MS/(スコードを利用する (国家ログイン後、登場電話番号に/ベコードを送る) S メールパスコードを利用する (国家ログイン後、登場メールアドレスに/ベコードを送る) 	
 企業アカウント設定 企業アカウント追加 ▲ データ管理 	容量超過アップロードを許可	ン	All Pichis Reserved	



5. その他の設定 <ログイン詳細設定>

<u>通常ログイン:</u> 登録された[メールアドレス][パスワード] でログインする方式



<u>SMSパスコードを利用する:</u>

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に 届くパスコードで認証を行う方式

<u>メールパスコードを利用する:</u>

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに 届くパスコードで認証を行う方式

XBP MANAGER ユーザーログイン ドールアトレス Ammere 2023-ド 1994.5 1020-ドSERNES	バスコードを入力してください 発酵剤から食物量量(TAIE: 0%)に使きれた 約800/(スコードを入力してください、 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



任意

Sacti

高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら 当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス: <u>support@xacti-co.com</u>
 サポート電話番号 : 06-7166-3979
 営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30
 *夏季・年末年始など当社体業日はのぞく